

Numer obwodu	Numer zabezpieczenia	Oznaczenie obwodu	Zasilanie	Typ	Moc Pi [kW]	Współczynnik mocy	Wsp. Jednoczesności	Moc [kW]	Prąd Ib	Zabezpieczenie obwodu In	Typ kabla
1	F1	RG/1	230	Zasilanie	2,00	0,93	0,20	0,40	1,87	B16	N2XH 3x2,5
2	F2	RG/2	230	Zasilanie	1,40	0,93	0,40	0,56	2,62	B16	N2XH 3x2,5
3	F3	RG/3	230	Zasilanie	2,00	0,93	0,20	0,40	1,87	B16	N2XH 3x2,5
4	F4	RG/4	230	Zasilanie	3,00	0,93	0,40	1,20	5,61	B16	N2XH 3x2,5
5	F5	RG/5	230	Zasilanie	1,30	0,93	0,40	0,52	2,43	B16	N2XH 3x2,5
6	F6	RG/6	230	Zasilanie	5,00	0,93	0,20	1,00	4,68	B16	N2XH 3x2,5
7	F7	RG/7	230	Zasilanie	1,00	0,93	0,40	0,40	1,87	B16	N2XH 3x2,5
8	F8	RG/8	230	Zasilanie	2,00	0,93	0,20	0,40	1,87	B16	N2XH 3x2,5
9	F9	RG/9	230	Zasilanie	1,30	0,93	0,20	0,26	1,22	B16	N2XH 3x2,5
10	F10	RG/10	230	Zasilanie	3,00	0,93	0,40	1,20	5,61	B16	N2XH 3x2,5
11	F11	RG/11	230	Zasilanie	2,00	0,93	0,20	0,40	1,87	B16	N2XH 3x2,5
12	F12	RG/12	230	Oświetlenie	1,00	0,93	0,80	0,80	3,74	B10	N2XH 3x1,5
13	F13	RG/13	230	Oświetlenie	1,50	0,93	0,80	1,20	5,61	B10	N2XH 3x1,5
14	F14	RG/14	230	Oświetlenie	2,00	0,93	0,80	1,60	7,48	B10	N2XH 3x1,5
15	F15	RG/15	230	Oświetlenie	2,00	0,93	0,80	1,60	7,48	B10	N2XH 3x1,5
16	F16	RG/16	230	Oświetlenie	1,20	0,93	0,80	0,96	4,49	B10	N2XH 3x1,5
17	F17	RG/17	230	Oświetlenie	1,40	0,93	0,80	1,12	5,24	B10	N2XH 3x1,5
18	F18	RG/18	230	Oświetlenie	1,00	0,93	0,80	0,80	3,74	B10	N2XH 3x2,5
19	F19	RG/19	230	Zasilanie	0,40	0,93	0,60	0,24	0,65	B10	N2XH 3x1,5
20	F20	RG/20	230	Oświetlenie	0,40	0,93	0,90	0,36	1,68	B10	N2XH 3x1,5
21	F21	RG/21	230	Zasilanie	3,00	0,93	0,70	2,10	5,67	B10	N2XH 3x4,0
22	F22	RG/22	230	Zasilanie	3,00	0,93	0,70	2,10	9,82	B10	N2XH 3x4,0
23	F23	RG/23	230	Zasilanie	2,00	0,93	1,00	2,00	9,35	B16	N2XH 3x2,5
24	F24	RG/24	230	Zasilanie	0,50	0,93	2,00	1,00	4,68	B17	N2XH 3x2,6
Suma:								21,62			