Załącznik nr 5

Zestawienie punktów przyłączeniowych wraz z zestawieniem przewodów i gniazd prądowych, DMX i ethernet

Nr punktu	Miejsce punktu	Typ punktu	Dodatkowe informacje	Liczba gniazd/przyłączy wg typu				
				NR Nieregulowane (230 V) (ilość obwodów x ilość gniazd na obwód)	NRS Nieregulowane sterowane stycznikiem (ilość obwodów x ilość gniazd na obwód)	R Regulowane	E Ethernet / ArtNET (PoE)	DMX wszystkie gniazda DMX 5-pinów
00	ROT	Rozdzielnia elektryczna	Wszystkie przewody z odpowiednim zapasem potrzebnym do przeprowadzenia przewodów i podłączenia. Gniazdo prądowe na szynie DIN, podwójne.	1x2	-	-	2	2
11	Most oświetleniowy nad widownią nr I	Linia gniazd + puszka na konstrukcji	DLA ELEKTRYKI: Wszystkie przewody doprowadzone do skrzynki nad mostem oświetleniowym wraz z ich podłączeniem. DLA MECHANIKI: Gniazda NRS rozmieszczone na całej długości mostu Gniazda NR, E i DMX umieszczone ok. 0,5 m od końca mostu	1x2	5x2	-	1	1
12	Most oświetleniowy nad sceną nr II	Linia gniazd + puszka na konstrukcji	j.w.	1x2	5x2	-	1	1
13	Most oświetleniowy nad sceną nr III	Linia gniazd + puszka na konstrukcji	j.w.	1x2	5x2	-	1	1
14	Most oświetleniowy nad sceną nr IV	Linia gniazd + puszka na konstrukcji	j.w.	1x2	5x3	-	1	1
15	Pomost techniczny lewy	Gniazda umieszczone w skrzynce		-	3x2	-	1	1

Nr punktu	Miejsce punktu	Typ punktu	Dodatkowe informacje	Liczba gniazd/przyłączy wg typu				
				NR Nieregulowane (230 V) (ilość obwodów x ilość gniazd na obwód)	NRS Nieregulowane sterowane stycznikiem (ilość obwodów x ilość gniazd na obwód)	R Regulowane	E Ethernet / ArtNET (PoE)	DMX wszystkie gniazda DMX 5-pinów
16	Pomost techniczny prawy	Gniazda umieszczone w skrzynce		-	3x2	-	1	1
31	Kulisa lewa	Gniazda ścienne lub puszka ścienna umieszczone powyżej linii sceny	Wszystkie gniazda umieszone w jednym miejscu	-	2x2	-	2	1
32	Kulisa prawa	j.w.	j.w.	1x63A	2x2	-	2	1
33	Zascenie	j.w.	j.w.	-	2x2	-	2	1
90	Sterownia	Szafa rack z osprzętem technologicznym	Gniazda umieszczone na ścianie, do której będzie mocowana szafa rack.	2x1	-	-	-	-
91	Stanowisko operatora w okolicy stołu realizatorskiego	Puszka ścienna lub podłogowa	Wszystkie gniazda umieszczone w puszce podłogowej lub na ścianie za stołem realizatorskim w listwie	2x2	-	-	3	4
92	Stanowisko operatora na widowni	Puszka ścienna lub podłogowa	Wszystkie gniazda umieszczone w puszce	2x2	-	-	3	4
				11	40		24	21

Wszystkie przewody prądowe NR i NRS doprowadzone do ROT – punkty nr 00. Każdy przewód (3x2,5mm^2) powinien być zakończony niezależnym zabezpieczeniem 16A.

Każde zabezpieczenie obwodu typu NRS zakończone stycznikiem sterowanym podaniem napięcia 230 V prądu przemiennego.

Zabezpieczenie obwodów zasilających wewnątrz ROTów zasilane z automatycznego przełącznika fazowego.

Wszystkie przewody sygnałowe (DMX i ETH) doprowadzone do odpowiednich sterowni – punkty nr 90. Pozostawiony zapas 3 m.