ROZDZIELNICA RG

S301 B-16	N2XH3x2,5 23E			REZERWA
P304 40-30-A	S301 B-16	N2XH3x2,5 22E		REZERWA
	S301 B-16	N2XH3x2,5 21E	KP	KURTYNA POWIETRZNA ZIMNA
	S301 B-16	N2XH3x2,5 20E	KL	KLIMATYZACJA PODDASZE
	S301 B-16	N2XH3x2,5 19E	1F	AED/SSWIN
	S301 B-16	N2XH3x2,5 18E	1F	ANTENA/SYRENA
P304 40-30-A	S301 B-16 (3f Wh)	N2XH3x2,5 17E	1F	PACZKOMAT
S303 C16	N2XH5x6 16E	GRZAŁKA CWU		6kW WYPUST DO GRZAŁKI BUFOR
P304 40-30-A	S303 C20	N2XH5x10 15E	GRZAŁKA BUFOR	9kW WYPUST DO GRZAŁKI BUFOR
P304 40-30-A	S303 C32	N2XH5x10 14E	PC	13kW POMPA CIEPŁA
P312 B 16-30-A		N2XH3x2,5 13E	GPD	2,0kW SZAFA DYSTRYBUCYJNA
S303 B-16	N2XH3x2,5 12E	ZR		ZESTAW REMONTOWY 16A/5P+2X230V
S301 B-16	N2XH3x2,5 11E			1,6kW GNIAZDO 1–FAZOWE PODDASZE
S301 B-16	N2XH3x2,5 10E			1,6kW GNIAZDO 1–FAZOWE PODDASZE
P304 40-30-A	S301 B-16	N2XH3x2,5 9E		1,6kW GNIAZDO 1–FAZOWE PROJEKTOR+EKRAN
S301 B-16	N2XH3x2,5 8E			1,6kW GNIAZDO 1–FAZOWE SALA WIELOFUNKCYJNA
S301 B-16	N2XH3x2,5 7E			1,6kW GNIAZDO 1–FAZOWE SALA WIELOFUNKCYJNA
S301 B-16	N2XH3x2,5 6E			1,6kW GNIAZDO 1–FAZOWE SALA
S301 B-16	N2XH3x2,5 5E			1,6kW GNIAZDO 1–FAZOWE SANITARIATY
S301 B-16	N2XH3x2,5 4E			1,6kW GNIAZDO 1–FAZOWE GARAŻ
P304 40-30-A	S301 B-16	N2XH3x2,5 3E		1,6kW GNIAZDO 1–FAZOWE GARAŻ
S301 B-16	N2XH3x2,5 2E			1,6kW GNIAZDO 1–FAZOWE SALA DOLNA
S301 B-16	N2XH3x2,5 1E			1,6kW GNIAZDO 1–FAZOWE SALA DOLNA
C 10-30-AC		N2XH4x1,5 5D		0,9kW OŚW. PODDASZE
C 10-30-AC		N2XH4x1,5 4D		0,9kW OŚW. SALA WIELOFUNKCYJNA
C 10-30-AC		N2XH4x1,5 3D		0,9kW OŚW. SALA DOLNA
C 10-30-AC		N2XH4x1,5 2D		0,3kW OŚW. SANITARIATY I ZAPLECZA
C 10-30-AC	SM325 230-zr	N2XH4x1,5 1D		0,3kW OŚW. KOMUNIKACJA KLATKA SCHODOWA
		N2XH3x1,5		
20A/63A	3f Wh	N2XH 5x10mm LTK	TK 8kW	
20A/63A	3f Wh	N2XH 5x6mm LSKLEP	SKLEP 6kW	
20/63A		N2XH 5x10mm RAC	PV 9kW	

TYP I KOMBINOWANY
limp (10/350): 50 kA

N
PE
Rs≤10Ω

WG

IS-63A

Ps=21kW

LZTG

ZK..	ZŁĄCZE KABLOWE
PWP..	PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
PPWP..	PRZYCISK PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRADU
SPWP..	SYGNALIZACJA PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRADU

NHXH 5x2,5mm² PPWP SPWP NHXH 2x2,5mm²
FE180 PH90/E90 FE180 PH90/E90

WYPROWADZIĆ INSTALACJĘ ANTENOWĄ GSM NA ZEWNĄTRZ OBIEKTU, ZAPEWNIAJĄC SIŁĘ SYGNAŁU GSM O WARTOŚCI 21÷25 TJ. NA POZIOMIE −71÷61 dBm

ZŁĄCZE KABLOWE WG TAURON REALIZOWANE W RAMACH UMOWY PRZYŁĄCZENIOWEJ

MIEJSCE ROZGRANICZENIA WŁASNOŚCI URZĄDZEŃ

ANTENA GSM/GPRS

3X230/400V

RBK00
FW 63A 160A
RTZ 640A

PEN

Ps=21kW
Is=36A
Ib=40A

LINIE KABLOWE NN 1kV WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA

N2XH 4x25mm2

PWP

WYŁĄCZNIK POŻAROWY Z CERTYFIKATEM CNBOP

63A

Automatyka wewnętrzna

6A

N2XH 4x25mm2

BRAN-ŻA:	DATA:	SKALA:	NR RYS:	
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	05.2026r.	--	EL-1.1	

TEMAT:
Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Będkowicach.

LOKALIZACJA: 120615_2.0002.706, 120615_2.0002.707/1

INWESTOR: Gmina Wielka Wieś
Ul. Plac Wspólnoty 1
32-085 Szyce

PROJEKTANT: mgr inż. Wojciech Adach upr.nr MAP/0048/PWBE/15 uprawnienia w specjalności elektrycznej do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń

JEDNOSTKA: MA Projekt Sp. z o.o. ipacerowa 76 32-085 Szyce
NIP:513-026-81-52 REGON: 387311094

SCHEMAT TABLICY RG