TABELA 2 - Obliczenia okablowania AC

Obliczenia nN																									
Lp	Od	Do	Nazwa obwodu	Napięcie	Moc znamionowa	Moc maksymalna	cos ϕ	I_b - prąd w obwodzie	I_n - Prąd znamionowy zabezpieczenia	Charakterystyka zabezpieczenia	k_2 - Współczynnik krotności	Długość	Sposób ułożenia przewodów	ilość obwodów ułożonych równolegle	Współczynnik poprawkowy (k_g) dla wiązek złożonych z więcej niż jednego obwodu	Typ przewodu	Liczba i przekrój znamionowy żył	Materiał żyły	I_z - Obciążalność przewodu w warunkach ułożenia	Wymagany czas wyłączenia zasilania	Dopuszczalna impedancja pętli zwarcia	Obliczony spadek napięcia	Dopuszczalny spadek napięcia	Dobór kabla na spadek napięcia	Warunek $I_B \leq I_n \leq I_z$	Warunek $I_z \geq (k_2 \cdot I_n)/1,45$
-	-	-	-	**[V]**	**[W]**	**[W]**	-	**[A]**	**[A]**	-	-	**[m]**	-	-	-	-	**[mm2]**		**[A]**	**[s]**	**[Ω]**	**[%]**	**[%]**	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	INV1	RPV-AC	INV1 - RPV-AC	400	40 000	40 000	1,00	57,74	63	B	1,45	2	B2	1	1	H07RN-F	5x16	Cu	80	5	0,58	0,05	1	TAK	TAK	TAK
2	RPV-AC	RG	RPV-AC - RG	400	40 000	40 000	1,00	57,74	80	B	1,45	18	B2	1	1	H07RN-F	5x16	Cu	80	5	0,46	0,48	1	TAK	TAK	TAK
3	roz. DC	RPV-AC	roz. DC - RPV-AC	230	70	70	1,00	0,30	6	B	1,45	48	B2	1	1	HDGs	3x1,5	Cu	19,5	0,4	6,13	0,15	1	TAK	TAK	TAK